

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΕHARRY ΣΕΙΡΑΣ "S"

GR

Τηλεχειριστήριο με εκπομπή ενός κωδικού με 12 bit

- Μοντ. ΒεHappy S 1 : ενός καναλιού
- Μοντ. ΒεHappy S 2 : δυο καναλιών
- Μοντ. ΒεHappy S 3 : τριών καναλιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τροφοδωσία με μπαταρίες λιθίου: 3Vdc (CR 2032)
- Συχνότητα λειτουργίας: 433,92MHz
- Κωδικοποίηση: 12 bit
- Μέγιστη κατανάλωση: <20mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20÷55°C
- Διαστάσεις: 33x69x13mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Ο πομπός ανάλογα με το μοντέλο, διαθέτει 1, 2 ή 3 πλήκτρα για χειρισμό από 1, 2 ή 3 διαφορετικούς χρήστες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επεμβαίνοντας στους 10 μικροδιακόπτες του Dip-Switch SW1 και μετακινώντας τους στην θέση "ON" ή "OFF", επιλεγούμε τον επιθυμητό κωδικό. Αυτός ο κωδικός πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό που είναι καταχωρημένος στην μνήμη του δέκτη. (Σταθερός εργοστασιακός συνδιασμός: "ON" τα μονά).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την σωστή λειτουργία της συσκευής πρέπει οι μπαταρίες λίθου 3 Vdc (CR2032) να αντικαθίστανται κάθε δυο χρόνια.
- Για την αντικατάσταση των μπαταριών ακολουθήσετε τις οδηγίες του σχήματος.
- Η παλιά μπαταρία πρέπει να ρίχνεται στους ειδικούς κάδους.



Δήλωση συμμόρφωσης

Η SEAV ε.π.ε. δηλώνει ότι τα προϊόντα

Τηλεχειριστήριο ΒεHappy S1, S2, S3

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 99/5/ΕΕ βασιζόμενες στα στάνταρτ:

- ETS EN 301 489-1; ETS EN 301 489-3;
- ETS EN 300 220-1; ETS EN 300 220-3;
- EN 60950.

Το δείγμα που ελέγχθηκε ανταποκρίνεται στις προαναφερόμενες βασικές προδιαγραφές με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών.



 SEAV s.r.l. Via S. Sabino, 34 - P.O. Box 14
60027 Osimo (AN) Italy
<http://www.seav.com>